

## 放大器内置型激光光电传感器

## E3Z-Laser

相关信息 技术指南（技术篇） .....1290

## 使用极细光线实现飞跃性的传感技术

- 使用2m长距离型，可检测0.85mm的微小物体。
- 可确认处于前方2m的光点，并能进行简易调整。  
(E3L-2RC4)



详情请参阅298页的「请正确使用」。

## 特长

## 为E3Z激光定制适合应用！

E3Z激光系统有一个独特的模块结构。  
可更改光点直径，如下例所示。

## 对射型

## 问题

我们想在30米外使用传感器，但是调节光轴是个难题。

## 对策

调节范围可通过增加光点直径来扩大。

## BGS型

## 问题

我们想检测近距离的瞬间物体，但是标准光点直径对于近距离而言过大并且检测不稳定。

## 对策

可通过将光点直径最小化以允许在所期望的距离进行检测（最小距离为30 mm）。




详情请咨询您的欧姆龙销售人员

更佳适合！


## 全面可靠性！

E3Z的最终目标是创造可不断扩展应用范围的理想传感器。最后，可以在所有情况下实现同样的传感检测效果服务和可靠性，标准产品和定制产品之间没有差别。E3Z继续改善以提供在任何情况下都能满足您需求的传感器并向您提供全局可靠性。



## E3Z 激光的高端光学技术

激光束方向的变化可被抑制并且光点直径可自由更改。  
 这是通过基于LD和发射透镜模块化的高精度排列技术来实现的。  
 透镜位置可在线调节。 （申请中）



激光模块概念图

通过将发射透镜调节到垂直、水平和深度方向上的最佳位置，  
 可实现方向变化最小(±1度)的排列。

### 当然环保

全部遵照欧洲RoHS(即将实现)  
 完全不含铅、汞、镉、铬、多溴化合物联苯和多溴化合物二苯醚。  
 早期E3Z的环保功能,诸如节省能源和节省资源也一并加入E3Z之中。

- 低功率电路设计
- 主要废弃物为可燃烧的聚乙烯包装
- 标准0.5m导线引出型

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV

# E3Z-Laser

|        |
|--------|
| 传感器指南  |
| 光纤式    |
| 放大器分离型 |
| 放大器内置型 |
| 电源内置型  |
| 用途分类   |
| 外围设备   |
| 介绍     |


## E3Z进化版

具备一如既往的出众质量和可靠性，  
E3Z激光传感器打开了通往新一代传感的大门。  
新的E3Z激光传感器扩展了多用途传感的应用领域。

### 对射型和回归 反射型传感器


大大增强了光线能见度  
使传感器的光轴调节更容易

- 光学设计使激光束的线性传播被最大化。红色激光束（1级）可在目标位置上整齐排列。
- 60 m的对射型传感距离提供了充分的余地，使对射型号即使在多尘环境下仍能可靠使用。
- 对于对射型号，可应客户要求，亦加入发射中断功能。该功能对于预防检修应用十分理想。



以小光点对小型物件及  
狭窄缝隙进行可靠检测

- 对射型和回归反射型的光点直径为5 mm（典型例子为在3 m检测距离上），使在长距离外检测小型工件成为可能。
- 回归反射型的传感距离为15 m（使用E39-R1反射器时）。此为业界最长。
- 运行环境温度最高为55°，符合IP67保护等级，允许在严峻的运行环境下使用本传感器。



|                 |
|-----------------|
| E3MC            |
| E3M-V           |
| E3C-VS<br>/VM   |
| F3C-AL          |
| E3Z-Laser       |
| E3X-NL          |
| E3S-CR62<br>/67 |
| E3S-R           |
| E3S-5E4S<br>-45 |
| E3HQ            |
| E3S-LS3□        |
| F3UV            |

所有型号均为  
激光等级1（JIS和IEC），安全安静。

### BGS型

300mm的长距离检测（白纸）


- 业界最长传感距离，允许灵活地安装传感器

以小光点简单地进行小型  
工件和微小差别的检测


- 从平滑的背景架上进行不影响检测的稳定检测。
- BGS型号的光点直径为0.5 mm（典型例子为300 mm）。仅5%的波动范围，即使是微小的差异也能检测出来。
- 可用于检测快速移动物体，响应时间为0.5 ms的型号（E3Z-LL□3/□8）也已上市。

在检测带有混合颜色的  
应用中黑/白错误率低


- 低至5%的黑/白错误使检测和运行更稳定。



检测带子上的芯片组件



制作液晶玻璃



检测突出的细杆

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS□



F3UV

E3Z-Laser

种类

传感器

 红色光

|        | 传感方法            | 形状                                                                                    | 连接方法             | 响应时间  | 检测距离                                                                                                                          | 型号       |          |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        |                 |                                                                                       |                  |       |                                                                                                                               | NPN输出    | PNP输出    |
| 放大器分离型 | 对射型             |      | 导线引出<br>(2m) * 3 | 1ms   |  * 4<br>60m                                 | E3Z-LT61 | E3Z-LT81 |
| 放大器内置型 |                 |                                                                                       | 连接器M (8-4端子)     |       |                                                                                                                               | E3Z-LT66 | E3Z-LT86 |
| 电源内置型  | 带M.S.R.功能的回归反射型 |  * 1 | 导线引出<br>(2m) * 3 |       |  * 2<br>15m (300mm)<br>(使用E39-R1时)          | E3Z-LR61 | E3Z-LR81 |
| 用途分类   |                 |                                                                                       | 连接器M (8-4端子)     |       |                                                                                                                               | E3Z-LR66 | E3Z-LR86 |
| 外围设备   | 可设距离型 (BGS型号)   |      | 导线引出<br>(2m) * 3 |       | <br>20~40mm (最小距离设定时)<br>20~300mm (最大距离设定时) | E3Z-LL61 | E3Z-LL81 |
| 介绍     |                 |                                                                                       | 连接器 (M8-4端子)     |       |                                                                                                                               | E3Z-LL66 | E3Z-LL86 |
|        |                 |                                                                                       | 导线引出<br>(2m) * 3 | 0.5ms | <br>25~40mm (最小距离设定时)<br>25~300mm (最大距离设定时) | E3Z-LL63 | E3Z-LL83 |
|        |                 |                                                                                       | 连接器 (M8-4端子)     |       |                                                                                                                               | E3Z-LL68 | E3Z-LL88 |

- \* 1. 反射器另售。选择最适合于应用的反射器型号。
- \* 2. 括号中的数值表示传感器和反射器之间所需的最小距离。
- \* 3. 此类产品亦有配有0.5m电缆的预先配线型号。订购时，在型号末尾添加 “ 0.5M ” 来指定电缆长度（例如， E3Z-LT610.5M ）  
另有M12导线引出连接器型号。订购时，在型号末尾添加 “ -M1J ”（例如， E3Z-LT61-M1J）。  
电缆长度为0.3m。  
· 带有1m或5m电缆的预先配线型号  
· 带有M84端子连接器端子， M83连接器或e-CON连接器的预先配线连接器型号
- \* 4. 如检测距离需大于10m时请联系欧姆龙销售人员。可生产带有大型定制尺寸点的产品。  
这使得光轴调节更容易并且使接收器接受光线更稳定，即使存在振动。

附件（另售）

狭缝（E3Z-LT□□用）

| 狭缝宽度   | 传感距离 | 最小可检测距离<br>(典型) | 型号       | 内容        |
|--------|------|-----------------|----------|-----------|
| φ0.5mm | 3m   | 用φ0.1mm         | E39-S65A | 投/受光器 各1个 |

反射板（E3Z-LR□□用）

| 名称  | 反射器距离       | 型号      | 备注                                                      |
|-----|-------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 反射器 | 15m (300mm) | E39-R1  | · 回归反射型未提供反射器<br>· 将传感器和反射器分开至少括号内所述的距离<br>· M.S.R.功能可用 |
|     | 7m (200mm)  | E39-R12 |                                                         |
|     | 7m (200mm)  | E39-R6  |                                                         |

|                 |
|-----------------|
| E3MC            |
| E3M-V           |
| E3C-VS<br>/VM   |
| F3C-AL          |
| E3Z-Laser       |
| E3X-NL          |
| E3S-CR62<br>/67 |
| E3S-R           |
| E3S-5E4S<br>-4S |
| E3HQ            |
| E3S-LS3□        |
| F3UV            |



## 装配支架

| 外观                                                                                 | 型号       | 数量 | 备注        | 外观                                                                                 | 型号       | 数量 | 备注                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------|
|   | E39-L153 | 1  | 装配支架      |   | E39-L98  | 1  | 金属保护盖支架 *                                     |
|   | E39-L104 | 1  |           |   | E39-L150 | 1  | (传感器调节器)<br>简单地安装到链条的铝制导轨上并简单地调节。<br>用于从左到右调节 |
|   | E39-L43  | 1  | 水平装配支架 *  |   | E39-L151 | 1  |                                               |
|   | E39-L142 | 1  | 水平保护盖支架 * |                                                                                    |          |    |                                               |
|  | E39-L44  | 1  | 背后安装支架    |  | E39-L144 | 1  | 小型保护盖<br>(仅用于E3Z) *                           |

注. 使用对射型时, 为接收器和发射器分别订购一个支架。

\* 不可用于标准连接器型号。

## 传感器I/O连接器

| 尺寸                | 电缆       | 外观                                                                                         | 电缆类型       |    | 型号                        |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|
| M8                | 标准导线     | 直线型     | 2m         | 4线 | XS3F-M421-402-A           |
|                   |          |                                                                                            | 5m         |    | XS3F-M421-405-A           |
|                   |          | L型      | 2m         |    | XS3F-M422-402-A           |
|                   |          |                                                                                            | 5m         |    | XS3F-M422-405-A           |
| M12<br>(仅用于-M1J型) |          | 直线型     | 2m         | 3线 | XS2F-D421-DC0-A           |
|                   |          |                                                                                            | 5m         |    | XS2F-D421-GC0-A           |
|                   |          | L型      | 2m         |    | XS2F-D422-DC0-A           |
|                   |          |                                                                                            | 5m         |    | XS2F-D422-GC0-A           |
| e-CON             |          | 一端的连接器  | 2m         | 4线 | E39-ECON2M                |
|                   |          |                                                                                            | 5m         |    | E39-ECON5M                |
|                   |          | 两端的连接器  | 0.5 ~ 1m   |    | E39-ECONW□M               |
|                   |          |                                                                                            | 1.1 ~ 1.5m |    | 以0.1m为增量单位将增量替换掉型号中的方框（□） |
|                   | 1.6 ~ 2m |                                                                                            |            |    |                           |

传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV

# E3Z-Laser

## 额定值 / 性能

| 传感方式          |            | 对射型                                                      | 带有MSR功能的<br>回归反射型                                                   | 距离设定型（BGS型号）                                         |                                                      |                                                      |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 响应            |            | 标准响应型                                                    |                                                                     |                                                      | 高速应答型                                                |                                                      |
| 项目            | 型<br>号     | NPN输出                                                    | E3Z-LT61/-LT66                                                      | E3Z-LR61/-LR66                                       | E3Z-LL61/-LL66                                       | E3Z-LL63/-LL68                                       |
|               |            | PNP输出                                                    | E3Z-LT81/-LT86                                                      | E3Z-LR81/-LR86                                       | E3Z-LL81/-LL86                                       | E3Z-LL83/-LL88                                       |
| 传感距离          |            | 60m * 1                                                  | 0.3 ~ 15m(使用E39-R1时)<br>0.2 ~ 7m(使用E39-R12时)<br>0.2 ~ 7m(使用E39-R6时) | 20 ~ 300mm<br>（白纸□100mm）<br>20 ~ 160mm<br>（黑纸□100mm） | 25 ~ 300mm<br>（白纸□100mm）<br>25 ~ 100mm<br>（黑纸□100mm） |                                                      |
| 设定范围          |            | - -                                                      |                                                                     |                                                      | 40 ~ 300mm<br>（白纸□100mm）<br>40 ~ 160mm<br>（黑纸□100mm） | 40 ~ 300mm<br>（白纸□100mm）<br>40 ~ 100mm<br>（黑纸□100mm） |
| 光点直径（典型）      |            | 3m远处直径5mm                                                |                                                                     |                                                      | 300mm远处直径0.5mm                                       |                                                      |
| 标准传感物体        |            | 不透明：直径12mm以上                                             | 不透明：直径75mm以上                                                        | - -                                                  |                                                      |                                                      |
| 最小检测物体（典型）    |            | 3m远处直径6mm的不透明物体                                          |                                                                     |                                                      | 300mm远处直径0.2mm的不锈钢销规                                 |                                                      |
| 微分行程          |            | - -                                                      |                                                                     |                                                      | 设定距离的5%以下                                            |                                                      |
| 黑/白误差         |            | - -                                                      |                                                                     |                                                      | 160mm时为5%                                            | 100mm时为5%                                            |
| 方向角度          |            | 接收器：3 ~ 15 °                                             | - -                                                                 |                                                      |                                                      |                                                      |
| 光源（发光波长）      |            | 红色LD（655nm），JIS等级1 IEC 等级1 FDA 等级1                       |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 电源电压          |            | DC12 ~ 24V ± 10% 脉动（p-p）10%以下                            |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 消耗电流          |            | 发射器：15mA以下<br>接收器：20mA以下                                 | 30mA以下                                                              |                                                      |                                                      |                                                      |
| 控制输出          |            | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下，开路集电极输出                      |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 残余输出电压        |            | 负载电流低于10mA时：1V以下<br>负载电流为10 ~ 100mA时：2V以下                |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 输出模式切换        |            | 在Ligt・ON和Dark・ON之间切换                                     |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 保护电路          |            | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护                                     | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护                                       |                                                      |                                                      |                                                      |
| 响应时间          |            | 动作或复位：1ms以下                                              |                                                                     |                                                      |                                                      | 动作或复位：0.5ms以下                                        |
| 灵敏度调节         |            | 单回旋转 调节器                                                 |                                                                     |                                                      | 5回旋转 调节器                                             |                                                      |
| 使用环境照明度（接收器侧） |            | 白炽灯：3,000lx以下、太阳光：10,000lx以下                             |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 周围温度          |            | 动作时：-10 ~ +55 ，保存时：-25 ~ +70 （不结冰・结露）                    |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 周围湿度          |            | 动作时：35 ~ 85%RH，保存时：35 ~ 95%RH（不结冰・结露）                    |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 绝缘电阻          |            | DC500V时20MΩ以上                                            |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 耐压            |            | AC1,000V 50/60Hz 1min.                                   |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 抗振动性          |            | 10 ~ 55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2次                           |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 抗冲击性          |            | 500m/s² X、Y、Z各方向 3次                                      |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 保护等级          |            | IEC规格：IP67                                               |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 连接方法          |            | 预先配线型（标准长度：2m） E3Z-L□□1/-L□□3<br>标准M8连接器： E3Z-L□□6/-L□□8 |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 显示灯           |            | 动作显示灯（橙色）、稳定显示灯（绿色）对射型的发射器只有电源显示灯（橙色）                    |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
| 质量（捆包状态）      | 预先配线电缆（2m） | 约120g                                                    | 约65g                                                                |                                                      |                                                      |                                                      |
|               | 标准连接器      | 约30g                                                     | 约20g                                                                |                                                      |                                                      |                                                      |
| 材质            | 外壳         | PBT（聚碳酸酯 对苯二酸盐）                                          |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |
|               | 透镜部        | 改良型多芳基化合物树脂                                              | 甲基丙烯酸树脂                                                             | 改良型多芳基化合物树脂                                          |                                                      |                                                      |
| 附属品           |            | 使用说明书（以上型号均未提供反射器和安装支架）                                  |                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |


\* 1. 如检测距离需大于10m时请联系您的欧姆龙销售人员。可生产带有大型定制尺寸点的产品。  
这使得光轴调节更容易并且使接收器接受光线更稳定，即使存在振动。  
注. 发射停止功能可作为用户定制功能而添加。详情请咨询您的欧姆龙代表。

## 特性数据（代表例）

## 平行动作范围


## 对射型

E3Z-LT □ □



## 回归反射型


E3Z-LR □ □



## 设定为300mm时的动作范围

## BGS型


E3Z-LL □ □



## 设定为40mm时的动作范围

## BGS型


E3Z-LL □ □



## 过度增益对设定距离


## 对射型

E3Z-LT □ □



## 回归反射型

E3Z-LR □ □



传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV


# E3Z-Laser

|        |
|--------|
| 传感器指南  |
| 光纤式    |
| 放大器分离型 |
| 放大器内置型 |
| 电源内置型  |
| 用途分类   |
| 外围设备   |
| 介绍     |


## 近范围特性

### BGS型

E3Z-LL□1/-LL□6



E3Z-LL□3/-LL□8




## 传感器距离对传感物体材质

### BGS型


E3Z-LL□1/-LL□6

距离设定为40mm的白底纸




E3Z-LL□3/-LL□8

距离设定为40mm的白底纸




E3Z-LL□1/-LL□6

距离设定为300mm的白底纸



E3Z-LL□3/-LL□8

距离设定为100mm的白底纸




|              |
|--------------|
| E3MC         |
| E3M-V        |
| E3C-VS /VM   |
| F3C-AL       |
| E3Z-Laser    |
| E3X-NL       |
| E3S-CR62 /67 |
| E3S-R        |
| E3S-5E4S -45 |
| E3HQ         |
| E3S-LS3□     |
| F3UV         |

## 发光点直径对距离


对射型、回归反射型（通用）

E3Z-LT□□、-LR□□



## BGS型（通用）


E3Z-LL□□




## 滞后对距离

BGS型

E3Z-LL□1/-LL□6




E3Z-LL□3/-LL□8



## 倾斜特性

BGS型


E3Z-LL□□



## 倾斜特性 左右

BGS型

E3Z-LL□□



E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV

# E3Z-Laser

## 输出段回路图

传感器指南

### NPN输出


| 型号                                           | 运行模式  | 时间图 | 模式选择开关        | 输出回路 |
|----------------------------------------------|-------|-----|---------------|------|
| E3Z-LT61<br>E3Z-LT66<br>E3Z-LR61<br>E3Z-LR66 | 入光时ON |     | L侧<br>(入光时ON) |      |
|                                              | 遮光时ON |     | D侧<br>(遮光时ON) |      |
|                                              |       |     |               |      |
| E3Z-LL61<br>E3Z-LL66<br>E3Z-LL63<br>E3Z-LL68 | 入光时ON |     | L侧<br>(入光时ON) |      |
|                                              | 遮光时ON |     | D侧<br>(遮光时ON) |      |

### PNP输出


| 型号                                           | 运行模式  | 时间图 | 模式选择开关        | 输出回路 |
|----------------------------------------------|-------|-----|---------------|------|
| E3Z-LT81<br>E3Z-LT86<br>E3Z-LR81<br>E3Z-LR86 | 入光时ON |     | L侧<br>(入光时ON) |      |
|                                              | 遮光时ON |     | D侧<br>(遮光时ON) |      |
|                                              |       |     |               |      |
| E3Z-LL81<br>E3Z-LL86<br>E3Z-LL83<br>E3Z-LL88 | 入光时ON |     | L侧<br>(入光时ON) |      |
|                                              | 遮光时ON |     | D侧<br>(遮光时ON) |      |

## 插头（传感器I/O连接器）


## M8-4端子连接器



## M12连接器



## e-CON连接器



| 类别  | 线色 | 连接器端子号 | 应用     |
|-----|----|--------|--------|
| DC用 | 棕  |        | 电源(+V) |
|     | 白  |        | —      |
|     | 蓝  |        | 电源(0V) |
|     | 黑  |        | 输出     |

注1. 端子 不使用。  
注2. 以上由欧姆龙制造的M8和M12连接器符合IP67。

## 各部分名称

## 带灵敏度调节和模式选择开关型

## 对射型

## E3Z-LT□□（接收器）

## 回归反射型

## E3Z-LR□□



## 距离设定型

## BGS型

## E3Z-LL□□



传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ


E3S-LS3□

F3UV




### 可设定距离型安装方向

- 确保传感器的传感侧与传感物体的表面平行。通常不要使用传感器倾斜于传感物体。




但是，若传感物体表面光滑，则须如图所示将传感器倾斜 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，假设传感器不受背景物的影响。


- 若在传感器下有一个类似镜子的物体，传感器运行可能不稳定。因此，应倾斜传感器或如下图所示使其离开类似镜子的物体。




- 不要将传感器安装在错误的方向上。参阅下图。



若每个传感物体在颜色或材料上大不相同如下图所示安装传感器。



### ● 可设距离型的调节 显示灯操作



注：若稳定显示灯亮，检测/不检测状态稳定在额定运行环境温度（ $-10 \sim +55^{\circ}\text{C}$ ）范围内。

### ● 检查和维护

#### 清洁

不要使用油漆稀释剂或其它有机溶剂来清洗本产品表面。

传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV

# E3Z-Laser

## 外形尺寸

(单位: mm)

传感器指南

### 传感器

光纤式

对射型  
导线引出型  
E3Z-LT61  
E3Z-LT81

放大器分离型


放大器内置型

电源内置型


用途分类

外围设备


介绍




M12 导线引出型连接器  
(E3Z-LT□□-M1J)




M8 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)





M8 3pin 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)



压R接式e-CON 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)



对射型  
标准连接器型  
E3Z-LT66  
E3Z-LT86



E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67


E3S-R

E3S-5E4S  
-45


E3HQ

E3S-LS3□


F3UV




回归反射型  
导线引出型  
E3Z-LR61  
E3Z-LR81




M12 导线引出型连接器  
(E3Z-LR□□-M1J)




M8 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)




M8 3pin 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)



压R接式 e-CON 导线引出型连接器  
(详情请随时查询)



回归反射型  
标准连接器型号  
E3Z-LR66  
E3Z-LR86



传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV

# E3Z-Laser

传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

## BGS型

### 导线引出型

E3Z-LL61


E3Z-LL81

E3Z-LL63

E3Z-LL83




| 端子号 | 规格 |
|-----|----|
| 1   | +V |
| 2   | —  |
| 3   | 0V |
| 4   | 输出 |




### M12 导线引出型连接器

(E3Z-LL□□-M1J)




### M8 导线引出型连接器

(详情请随时查询)




### M8 3pin 导线引出型连接器

(详情请随时查询)



### 压R接式 e-CON 导线引出型连接器

(详情请随时查询)



## BGS型


### 标准M8连接器型

E3Z-LL66

E3Z-LL86

E3Z-LL68

E3Z-LL88



E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R


E3S-5E4S  
-4S

E3HQ




E3S-LS3□

F3UV

## 附件（另售）

狭缝板  
E39-S65A

材料：不锈钢(SUS301)

反射板  
E39-R1材料 反射面：丙烯酸树脂  
背面：ABS反射板  
E39-R6材料 反射面：丙烯酸树脂  
背面：ABS反射板  
E39-R12材料 反射面：聚碳酸酯（表面）  
丙烯酸树脂（内部）  
背面：ABS

传感器指南

光纤式

放大器分离型

放大器内置型

电源内置型

用途分类

外围设备

介绍

E3MC

E3M-V

E3C-VS  
/VM

F3C-AL

E3Z-Laser

E3X-NL

E3S-CR62  
/67

E3S-R

E3S-5E4S  
-45

E3HQ

E3S-LS3□

F3UV