

# 指示灯/蜂鸣器/按钮盒

## ◀ Ø22安装孔

XB2B/XAL系列 施耐德品牌

### 指示灯

代码	类型	材质
<b>XB2B</b>	指示灯	塑料

CE CCC

Schneider Electric 施耐德电气

#### 特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 337.
- 防护处理: 标准版本: "TC".
- 环境温度: 工作: -25~+70°C; 贮存: -40~+80°C.
- 电子冲击保护: I级, 符合 IEC 536 和 NF C 20-030.
- 防护等级: IP65符合 IEC 529 和 NF C 20-010.
- 额定绝缘电压: 50~380V符合 IEC947-1 依类型而定.
- 使用寿命: 标称电压下可超过50000小时.
- 电压极限: XB2-BVB-C XB2-BVM-C:  $0.8Un \leq U \leq 1.1Un$ .
- 产品认证: CE, CCC.



代码	型号	电压	按钮颜色	灯泡款式	产地	安装孔尺寸
<b>XB2B</b>	V (指示灯)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	1 (白)	L (LED灯)	C (中国)	Ø22
			3 (绿)			
			4 (红)			
			5 (橙)			
			6 (蓝)			

请按图示订货

代码	类型	电压	按钮颜色	灯泡款式	产地
<b>XB2B</b>	V(指示灯)	B(24VDC/AC) M(220V AC)	3(绿) 4(红)	L(LED灯)	C(中国)

**XB2BVB3LC**

### 蜂鸣器

代码	类型	是否带灯	材质
<b>XB2B</b>	蜂鸣器	不带灯 带灯	塑料

CE CCC

Schneider Electric 施耐德电气

#### 特性

- 声音类型: 连续蜂鸣.
- 声音大小: 100dB/10cm.
- 电气寿命: 20000小时.
- 额定电流: 最大25mA.
- 电压波动: +/-10%供电电压. 冲击电压: 4kV(线对地), 2kV(线对线).
- 产品认证: CE, CCC.



代码	型号	电压	颜色	是否带灯	产地	安装孔尺寸
<b>XB2B</b>	S(蜂鸣器)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	无指定(黑色)	无指定(不带灯声音持续)	C (中国)	Ø22
			4(红色)	L(带LED灯声音间断)		

请按图示订货

代码	类型	电压	颜色	是否带灯	产地
<b>XB2B</b>	S(蜂鸣器)	B(24VDC/AC) M(220V AC)	无指定(黑) 4(红)	无指定 L	C(中国)

**XB2BSB4LC**

### 按钮盒(不带按钮)

系列	类型	是否带按钮	材质
<b>XAL系列</b>	按钮盒	不带	塑料

Schneider Electric 施耐德电气



### 按钮盒(带按钮)

系列	类型	是否带按钮	材质
<b>XAL系列</b>	按钮盒	带	塑料

Schneider Electric 施耐德电气



NEW 新品

视角标准: 第一视角

型号	开孔个数	开孔尺寸
<b>XALB01C</b>	1	Ø22
<b>XALB02C</b>	2	
<b>XALB03C</b>	3	

型号	开孔个数	开孔尺寸
<b>XALJ01C</b>	1	Ø22

请按图示订货

型号
<b>XALB01C</b>

请按图示订货

型号
<b>XALJ01C</b>