


# 防水型 圆形连接器

## 直式双压板电缆插头

WY系列 威浦品牌



| 代码   | 类型            | 接插方式 | 材质          |         |       | 防护等级 |
|------|---------------|------|-------------|---------|-------|------|
|      |               |      | 外壳          | 绝缘体     | 接触件   |      |
| WY系列 | 直式双压板<br>电缆插头 | 卡扣连接 | 锌合金<br>(镀铬) | 热塑塑料PPS | 铜(镀金) | IP65 |



尺寸表

| 系列 | WY16 | WY20    | WY24    | WY28       | WY32     | WY40       | WY48                            | WY55   |
|----|------|---------|---------|------------|----------|------------|---------------------------------|--------|
| D  | 25   | 29.5    | 34      | 38.5       | 44.5     | 54         | 62                              | 68.5   |
| L  | 72.5 | 87      | 92      | 100.5      | 118.5    | 130.5      | 140                             | 163    |
| d  | Ø7~8 | Ø8~10.5 | Ø8~10.5 | Ø11.5~13.6 | Ø13~15.6 | Ø15.5~18.8 | I: Ø15.5~18.8(不标)<br>II: Ø24~28 | Ø24~28 |



视角标准：第一视角

WY48系列选择d=24~28时，选型时请在型号后面加II。  
(例：WY48J5TII)

插针

| 型号        | 配合直径 | 芯数 | 适配插座(常用)      |               | 以下系列<br>型号<br>均可适配 |
|-----------|------|----|---------------|---------------|--------------------|
|           |      |    | 方形法兰插座<br>(Z) | 后螺母插座<br>(ZM) |                    |
| WY16J2TI  | 16   | 2  | WY16K2Z       | WY16K2ZM      |                    |
| WY16J3TI  |      | 3  | WY16K3Z       | WY16K3ZM      |                    |
| WY16J4TI  |      | 4  | WY16K4Z       | WY16K4ZM      |                    |
| WY16J5TI  |      | 5  | WY16K5Z       | WY16K5ZM      |                    |
| WY16J7TI  |      | 7  | WY16K7Z       | WY16K7ZM      |                    |
| WY16J9TI  |      | 9  | WY16K9Z       | WY16K9ZM      |                    |
| WY16J10TI |      | 10 | WY16K10Z      | WY16K10ZM     |                    |
| WY20J2TI  |      | 2  | WY20K2Z       | WY20K2ZM      |                    |
| WY20J3TI  |      | 3  | WY20K3Z       | WY20K3ZM      |                    |
| WY20J4TI  |      | 4  | WY20K4Z       | WY20K4ZM      |                    |
| WY20J5TI  | 20   | 5  | WY20K5Z       | WY20K5ZM      |                    |
| WY20J6TI  |      | 6  | WY20K6Z       | WY20K6ZM      |                    |
| WY20J7TI  |      | 7  | WY20K7Z       | WY20K7ZM      |                    |
| WY20J9TI  |      | 9  | WY20K9Z       | WY20K9ZM      |                    |
| WY20J12TI |      | 12 | WY20K12Z      | WY20K12ZM     |                    |
| WY24J2TI  |      | 2  | WY24K2Z       | WY24K2ZM      |                    |
| WY24J3TI  |      | 3  | WY24K3Z       | WY24K3ZM      |                    |
| WY24J4TI  |      | 4  | WY24K4Z       | WY24K4ZM      |                    |
| WY24J9TI  |      | 9  | WY24K9Z       | WY24K9ZM      |                    |
| WY24J10TI |      | 10 | WY24K10Z      | WY24K10ZM     |                    |
| WY24J12TI | 24   | 12 | WY24K12Z      | WY24K12ZM     |                    |
| WY24J19TI |      | 19 | WY24K19Z      | WY24K19ZM     |                    |
| WY28J2TI  |      | 2  | WY28K2Z       | WY28K2ZM      |                    |
| WY28J3TI  |      | 3  | WY28K3Z       | WY28K3ZM      |                    |
| WY28J4TI  |      | 4  | WY28K4Z       | WY28K4ZM      |                    |
| WY28J7TI  |      | 7  | WY28K7Z       | WY28K7ZM      |                    |
| WY28J8TI  |      | 8  | WY28K8Z       | WY28K8ZM      |                    |
| WY28J9TI  |      | 9  | WY28K9Z       | WY28K9ZM      |                    |
| WY28J10TI |      | 10 | WY28K10Z      | WY28K10ZM     |                    |
| WY28J12TI |      | 12 | WY28K12Z      | WY28K12ZM     |                    |
| WY28J16TI | 28   | 16 | WY28K16Z      | WY28K16ZM     |                    |
| WY28J17TI |      | 17 | WY28K17Z      | WY28K17ZM     |                    |
| WY28J20TI |      | 20 | WY28K20Z      | WY28K20ZM     |                    |
| WY28J24TI |      | 24 | WY28K24Z      | WY28K24ZM     |                    |
| WY28J26TI |      | 26 | WY28K26Z      | WY28K26ZM     |                    |
| WY32J4TI  |      | 4  | WY32K4Z       | WY32K4ZM      |                    |
| WY32J6TI  |      | 6  | WY32K6Z       | WY32K6ZM      |                    |
| WY32J8TI  |      | 8  | WY32K8Z       | WY32K8ZM      |                    |
| WY32J10TI |      | 10 | WY32K10Z      | WY32K10ZM     |                    |
| WY32J11TI |      | 11 | WY32K11Z      | WY32K11ZM     |                    |
| WY32J12TI | 32   | 12 | WY32K12Z      | WY32K12ZM     |                    |
| WY32J13TI |      | 13 | WY32K13Z      | WY32K13ZM     |                    |
| WY32J19TI |      | 19 | WY32K19Z      | WY32K19ZM     |                    |
| WY40J5TI  |      | 5  | WY40K5Z       | WY40K5ZM      |                    |
| WY40J9TI  |      | 9  | WY40K9Z       | WY40K9ZM      |                    |
| WY40J15TI |      | 15 | WY40K15Z      | WY40K15ZM     |                    |
| WY40J26TI |      | 26 | WY40K26Z      | WY40K26ZM     |                    |
| WY40J31TI |      | 31 | WY40K31Z      | WY40K31ZM     |                    |
| WY40J52TI |      | 52 | WY40K52Z      | WY40K52ZM     |                    |
| WY48J5TI  | 48   | 5  | WY48K5Z       | WY48K5ZM      |                    |
| WY48J7TI  |      | 7  | WY48K7Z       | WY48K7ZM      |                    |
| WY48J20TI |      | 20 | WY48K20Z      | WY48K20ZM     |                    |
| WY48J27TI |      | 27 | WY48K27Z      | WY48K27ZM     |                    |
| WY48J38TI |      | 38 | WY48K38Z      | WY48K38ZM     |                    |
| WY48J42TI |      | 42 | WY48K42Z      | WY48K42ZM     |                    |
| WY55J4TI  |      | 4  | WY55K4Z       | WY55K4ZM      |                    |
| WY55J7TI  |      | 7  | WY55K7Z       | WY55K7ZM      |                    |
| WY55J40TI |      | 40 | WY55K40Z      | WY55K40ZM     |                    |
| WY55J53TI |      | 53 | WY55K53Z      | WY55K53ZM     |                    |
| WY55J61TI | 55   | 61 | WY55K61Z      | WY55K61ZM     |                    |

适配插座  
WY...ZMQ  
WY...ZG  
WY...ZEB  
WY...ZE  
WY...ZIB  
WY...ZI  
WY...ZBB  
WY...ZB  
详见  
产品简介  
插头插座  
配置表  
(Pxxx)

插孔

| 型号        | 配合直径 | 芯数 | 适配插座(常用)      |               | 以下系列<br>型号<br>均可适配 |
|-----------|------|----|---------------|---------------|--------------------|
|           |      |    | 方形法兰插座<br>(Z) | 后螺母插座<br>(ZM) |                    |
| WY16K2TI  | 16   | 2  | WY16J2Z       | WY16J2ZM      |                    |
| WY16K3TI  |      | 3  | WY16J3Z       | WY16J3ZM      |                    |
| WY16K4TI  |      | 4  | WY16J4Z       | WY16J4ZM      |                    |
| WY16K5TI  |      | 5  | WY16J5Z       | WY16J5ZM      |                    |
| WY16K7TI  |      | 7  | WY16J7Z       | WY16J7ZM      |                    |
| WY16K9TI  |      | 9  | WY16J9Z       | WY16J9ZM      |                    |
| WY16K10TI |      | 10 | WY16J10Z      | WY16J10ZM     |                    |
| WY20K2TI  |      | 2  | WY20J2Z       | WY20J2ZM      |                    |
| WY20K3TI  |      | 3  | WY20J3Z       | WY20J3ZM      |                    |
| WY20K4TI  |      | 4  | WY20J4Z       | WY20J4ZM      |                    |
| WY20K5TI  | 20   | 5  | WY20J5Z       | WY20J5ZM      |                    |
| WY20K6TI  |      | 6  | WY20J6Z       | WY20J6ZM      |                    |
| WY20K7TI  |      | 7  | WY20J7Z       | WY20J7ZM      |                    |
| WY20K9TI  |      | 9  | WY20J9Z       | WY20J9ZM      |                    |
| WY20K12TI |      | 12 | WY20J12Z      | WY20J12ZM     |                    |
| WY24K2TI  |      | 2  | WY24J2Z       | WY24J2ZM      |                    |
| WY24K3TI  |      | 3  | WY24J3Z       | WY24J3ZM      |                    |
| WY24K4TI  |      | 4  | WY24J4Z       | WY24J4ZM      |                    |
| WY24K9TI  |      | 9  | WY24J9Z       | WY24J9ZM      |                    |
| WY24K10TI |      | 10 | WY24J10Z      | WY24J10ZM     |                    |
| WY24K12TI | 24   | 12 | WY24J12Z      | WY24J12ZM     |                    |
| WY24K19TI |      | 19 | WY24J19Z      | WY24J19ZM     |                    |
| WY28K2TI  |      | 2  | WY28J2Z       | WY28J2ZM      |                    |
| WY28K3TI  |      | 3  | WY28J3Z       | WY28J3ZM      |                    |
| WY28K4TI  |      | 4  | WY28J4Z       | WY28J4ZM      |                    |
| WY28K7TI  |      | 7  | WY28J7Z       | WY28J7ZM      |                    |
| WY28K8TI  |      | 8  | WY28J8Z       | WY28J8ZM      |                    |
| WY28K9TI  |      | 9  | WY28J9Z       | WY28J9ZM      |                    |
| WY28K10TI |      | 10 | WY28J10Z      | WY28J10ZM     |                    |
| WY28K12TI |      | 12 | WY28J12Z      | WY28J12ZM     |                    |
| WY28K16TI | 28   | 16 | WY28J16Z      | WY28J16ZM     |                    |
| WY28K17TI |      | 17 | WY28J17Z      | WY28J17ZM     |                    |
| WY28K20TI |      | 20 | WY28J20Z      | WY28J20ZM     |                    |
| WY28K24TI |      | 24 | WY28J24Z      | WY28J24ZM     |                    |
| WY28K26TI |      | 26 | WY28J26Z      | WY28J26ZM     |                    |
| WY32K4TI  |      | 4  | WY32J4Z       | WY32J4ZM      |                    |
| WY32K6TI  |      | 6  | WY32J6Z       | WY32J6ZM      |                    |
| WY32K8TI  |      | 8  | WY32J8Z       | WY32J8ZM      |                    |
| WY32K10TI |      | 10 | WY32J10Z      | WY32J10ZM     |                    |
| WY32K11TI |      | 11 | WY32J11Z      | WY32J11ZM     |                    |
| WY32K12TI | 32   | 12 | WY32J12Z      | WY32J12ZM     |                    |
| WY32K13TI |      | 13 | WY32J13Z      | WY32J13ZM     |                    |
| WY32K19TI |      | 19 | WY32J19Z      | WY32J19ZM     |                    |
| WY40K5TI  |      | 5  | WY40J5Z       | WY40J5ZM      |                    |
| WY40K9TI  |      | 9  | WY40J9Z       | WY40J9ZM      |                    |
| WY40K15TI |      | 15 | WY40J15Z      | WY40J15ZM     |                    |
| WY40K26TI |      | 26 | WY40J26Z      | WY40J26ZM     |                    |
| WY40K31TI |      | 31 | WY40J31Z      | WY40J31ZM     |                    |
| WY40K52TI |      | 52 | WY40J52Z      | WY40J52ZM     |                    |
| WY48K5TI  | 48   | 5  | WY48J5Z       | WY48J5ZM      |                    |
| WY48K7TI  |      | 7  | WY48J7Z       | WY48J7ZM      |                    |
| WY48K20TI |      | 20 | WY48J20Z      | WY48J20ZM     |                    |
| WY48K27TI |      | 27 | WY48J27Z      | WY48J27ZM     |                    |
| WY48K38TI |      | 38 | WY48J38Z      | WY48J38ZM     |                    |
| WY48K42TI |      | 42 | WY48J42Z      | WY48J42ZM     |                    |
| WY55K4TI  |      | 4  | WY55J4Z       | WY55J4ZM      |                    |
| WY55K7TI  |      | 7  | WY55J7Z       | WY55J7ZM      |                    |
| WY55K40TI |      | 40 | WY55J40Z      | WY55J40ZM     |                    |
| WY55K53TI |      | 53 | WY55J53Z      | WY55J53ZM     |                    |
| WY55K61TI | 55   | 61 | WY55J61Z      | WY55J61ZM     |                    |

适配插座  
WY...ZMQ  
WY...ZG  
WY...ZEB  
WY...ZE  
WY...ZIB  
WY...ZI  
WY...ZBB  
WY...ZB  
详见  
产品简介  
插头插座  
配置表  
(Pxxx)

技术参数

|      |           |
|------|-----------|
| 接插方式 | 卡扣连接      |
| 接线方式 | 焊接        |
| 接插次数 | 500次      |
| 温度范围 | -40℃~+85℃ |



请按图示订货

型号  
WY55K61TI