| 代码 | 类型 | | 指示灯 |
|---|---|---|---|
| ZHV05 | 欧式端子台 | 40位通用欧式转换端子模块 | 无 |

CE

特点
- 本产品为40P连接器对应的40P端子连接；
- 体积最小型化设计。




注意
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图



适用电线

1.5mm²以下/AWG16；
剥线长度：6mm




视角标准：第一视角

| 型号 | | 输入额定电压 | 输入额定电流 | 适用电缆 |
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 位数 | | | |
| ZHV05 | 40 | DC24V | 1A | 1.5mm²以下/AWG16；剥线长度：6mm |

请按图示订货

| 型号 | |
|---|---|
| 代码 | 位数 |
| ZHV05 | 40 |

ZHV05

适用PLC

| PLC品牌 | 适用PLC | 选购端子台数量 | 适用线束 |
|---|---|---|---|
| KEYENCE | KV-1000 | 1 | 根据客户需求定制 |
| | KV-3000 | 1 | |
| | KV-5000 | 1 | |
| | KV-H20S | 1 | |
| | KV-H40S | 2 | |
| 欧姆龙 | CJ1W-ID231 | 1 | |
| | CJ1W-ID232 | 1 | |
| | CJ1W-ID261 | 2 | |
| | CJ1W-ID262 | 2 | |
| | CJ1W-OD232 | 1 | |
| | CJ1W-OD233 | 1 | |
| | CJ1W-OD262 | 2 | |
| | CJ1W-OD263 | 2 | |
| | CJ1W-MD261 | 2 | |
| | CJ1W-MD563 | 1 | |
| | CJ1W-OD231 | 1 | |
| | CJ1W-OD261 | 2 | |
| | CJ1M-CPU21 | 1 | |
| | CJ1M-CPU22 | 1 | |
| | CJ1M-CPU23 | 1 | |
| 三菱 | QD70P4 | 1 | |
| | QD70P8 | 2 | |

| PLC品牌 | 适用PLC | 选购端子台数量 | 适用线束 |
|---|---|---|---|
| 三菱 | QX41 | 1 | 根据客户需求定制 |
| | QX41-S2 | 1 | |
| | QX42 | 2 | |
| | QX42-S2 | 2 | |
| | QX71 | 1 | |
| | QX72 | 2 | |
| | QY41P | 1 | |
| | QY42P | 2 | |
| | QY71 | 1 | |
| | QH42P | 2 | |
| | QD75M2 | 1 | |
| | QD75M4 | 2 | |
| 松下 | FP2-C1D | 2 | |
| | FP2-X32D2 | 1 | |
| | FP2-X64D2 | 2 | |
| | FP2-32T/PP | 1 | |
| | FP2-Y64T/P | 2 | |
| | FP2-XY64D2T | 2 | |
| | FP2-PP21 | 1 | |
| | FP2-PP22 | 1 | |
| | FP2-PP41 | 2 | |
| | FP2-PP42 | 2 | |

部品详细参数

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 插孔连接器 | 主体材料 | PBT V-0防火等级 | 参考标准 | UL |
| | 端子材料 | 铜合金 | 额定电流 | 2.0A |
| | 电镀层 | 针角镀金金 | 接触电阻 | <20mΩ |
| 欧式接线端子 | 主体材料 | PA66 V-0防火等级 | 认证 | |
| | 端子材料 | 磷铜 | 额定电流 | 10A |
| | 电镀层 | 镀锡 | 扭矩 | 0.4NM(3.5lb-in) |
| 端子主体 | 主体材料 | PA66 V-0防火等级 | 认证 | CE |
| | 端盖材料 | PC V-0防火等级 | 固定螺丝材料 | SUS304 |
| | 扣件 | PC V-0防火等级 | PCB板材料 | FR-4 |