


# 伺服IO控制线束

台达B2专用

代码	类型	适用电机品牌
ZIA05	线束	台达B2专用
ZIA06	线束+端子台	

插头接线图



线束  
ZIA05

插头数1



插头数2



线束+端子台  
ZIA06

插头数2



视角标准：第一视角

型号		总长 (m)	产品组成		适用电机品牌
代码	插头数				
线束 ZIA05	1				台达B2
	2	1 2 3			
	2				
线束+端子台 ZIA06	2				



型号		总长 (m)
代码	插头数	
ZIA05	1	1
ZIA05	2	2
ZIA05	3	3

ZIA05 - 1 - 3

设备线束

接线图

线束ZIA05

H-dsub	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
信号	D04+	D03-	D03+	D02-	D02+	D01-	D01+	D14-	D11-	D12-	COM+	DI9	0Z	COM-	D06-	D06+	VDD
H-dsub	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
信号	T_REF	GND	V_REF	0A	/0A	/0B	/0Z	0B	D04-	D05-	D05+	GND	DI8-	DI7-	DI6-	DI5-	DI3-
H-dsub	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	—	—	—	—	—	—	—
信号	PULL HI//HPULSE	SIGN	HPULSE	/SIGN	/HSIGN	HSIGN	PULSE	/PULSE	0CZ	—	—	—	—	—	—	—	—

线束+端子台ZIA06

H-dsub	1	2,4,6,15,26,27						3	—	5	—	7	8	9	10	11	12
端子台	1	21						2	—	22	—	3	23	4	24	5	25
信号	D04+	D03-	—	—	—	—	—	D03+	—	D02+	—	D01+	DI4-	DI1-	DI2-	COM+	DI9
H-dsub	13	14	—	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	28	29	—
端子台	6	7	—	8	28	9	29	10	11	31	12	26	32	—	—	27	13
信号	0Z	COM-	—	D06+	VDD	T_REF	GND	V_REF	0A	/0A	/0B	/0Z	0B	—	—	D05+	GND
H-dsub	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	SHELL	—
端子台	33	14	34	15	35	30	16	17	36	37	18	19	38	39	20	49	—
信号	DI8-	DI7-	DI6	DI5-	DI3-	PULL HI//HPULSE	SIGN	HPULSE	/SIGN	/HSIGN	PULSE	HSIGN	/PULSE	OCZ	—	—	—