马达电源线束

台达B2系列专用

代码	类型	适用电机品牌
ZIA61	动力线	台达B2系列专用
ZIA62	动力线附刹车	



外形图A



外形图B



外形图C



外形图D



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 电缆类型	长度 (m)	马达功率	外形图	适用马达	适用放大器	驱动器	电机端	线材规格 固定型	线材规格 运动型
动力线 ZIA61	F 固定型（黑色） M 运动型（橙色）	2 3 5 10	01 (100-1000W)	A	ECMA-C△0401□S(100W) ECMA-C△0602□S(200W) ECMA-C△0604□S(400W) ECMA-C△0604□H(400W) ECMA-C△0804□7(400W) ECMA-C△0807□S(750W) ECMA-C△0807□H(750W) ECMA-C△0907□S(750W) ECMA-C△0910□S(1000W)	ASDA-B2		4201-2×2P	0.75mm²×4C	0.75mm²×4C
动力线附刹车 ZIA62				B	ECMA-C△0401□S(100W) ECMA-C△0602□S(200W) ECMA-C△0604□S(400W) ECMA-C△0604□H(400W) ECMA-C△0804□7(400W) ECMA-C△0807□S(750W) ECMA-C△0807□H(750W) ECMA-C△0907□S(750W) ECMA-C△0910□S(1000W)		U型端子	4201-2×3P	0.75mm²×4C+0.3mm²×2C	0.75mm²×4C+0.3mm²×2C
动力线 ZIA61			02 (300-2000W)	C	ECMA-G△1303□S(300W) ECMA-E△1305□S(500W) ECMA-G△1306□S(600W) ECMA-G△1309□S(900W) ECMA-C△1010□S(1000W) ECMA-E△1310□S(1000W) ECMA-E△1315□S(1500W) ECMA-C△1020□S(2000W) ECMA-E△1320□S(2000W) ECMA-F△1308□S(850W) ECMA-C△1330□4(3000W) ECMA-F11313□S(1300W) ECMA-F11318□S(1800W)			军规20-18S	1.3mm²×4C	1.5mm²×4C
动力线附刹车 ZIA62				D	ECMA-G△1303□S(300W) ECMA-E△1305□S(500W) ECMA-G△1306□S(600W) ECMA-G△1309□S(900W) ECMA-C△1010□S(1000W) ECMA-E△1310□S(1000W) ECMA-E△1315□S(1500W) ECMA-C△1020□S(2000W) ECMA-E△1320□S(2000W) ECMA-F△1308□S(850W) ECMA-C△1330□4(3000W) ECMA-F11313□S(1300W) ECMA-F11318□S(1800W)		E型端子		1.3mm²×4C+0.3mm²×2C	1.5mm²×4C+0.3mm²×2C

请按图示订货

型号 代码	型号 电缆类型	长度	马达功率
ZIA61	F M	2 3 5 10	01

ZIA61 — F — 5 — 01