

代码	类型	适用电机品牌
ZIA10	线束	松下
ZIA11	线束+端子台	

🔴 插头接线图

线束
ZIA10

插头数1



插头数2

线束+端子台
ZIA11

插头数2



视角标准：第一视角

型号		总长 (m)	产品组成			适用电机品牌
代码	插头数					
线束 ZIA10	1					松下
	2	1 2 3		+		
线束+端子台 ZIA11	2					



请按图示订货

型号		总长 (m)
代码	插头数	
ZIA10	2	1 2 3

ZIA10 - 1 - 3

报价
方式设备
线束

🔴 接线图

线束ZIA10

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
信号	OPC1	OPC2	PULS1	PULS2	SIGN1	SIGN2	COM+	SI1	SI2	S01-	S01+	S05	GND	SPR/SPL	GND	P-ATL/TRQR	GND
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
信号	N-ATL	CZ	NC	OA+	OA-	OZ+	OZ-	GND	SI3	SI4	SI5	SI6	SI7	SI8	SI9	SI10	S02-
MOR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	—
信号	S02+	S03-	S03+	S04-	S04+	S06	COM-	IM	SP	PULSH1	PULSH2	SIGNH1	SIGNH2	OB+	OB-	FG	—

线束+端子台ZIA11

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
端子台	1	26	2	27	3	28	4	5	30	6	31	7	32	8	33	9	34
信号	OPC1	OPC2	PULS1	PULS2	SIGN1	SIGN2	COM+	SI1	SI2	S01-	S01+	S05	GND	SPR/SPL	GND	P-ATL/TRQR	GND
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
端子台	10	35	25	11	36	12	37	13	14	39	15	40	16	41	17	42	18
信号	N-ATL	CZ	NC	OA+	OA-	OZ+	OZ-	GND	SI3	SI4	SI5	SI6	SI7	SI8	SI9	SI10	S02-
MOR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	—
端子台	43	19	44	20	45	21	29	46	38	22	47	23	48	24	49	50	—
信号	S02+	S03-	S03+	S04-	S04+	S06	COM-	IM	SP	PULSH1	PULSH2	SIGNH1	SIGNH2	OB+	OB-	FG	—