伺服 IO 控制线束

代码	类型	适用电机品牌
ZIA25	线束	安川∑7
ZIA26	线束+端子台	

插头接线图



线束
ZIA25

插头数1

插头数2

线束+端子台
ZIA26

插头数2

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 插头数	总长 (m)	产品组成			适用电机品牌
线束 ZIA25	1					安川∑7
	2	1 2 3		+		
线束+端子台 ZIA26	2					

请按图示订货

型号 代码	型号 插头数	总长 (m)
ZIA25	1	1
	2	2 3

ZIA25 — 1 — 3

接线图

线束ZIA25

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	BATA+
信号	+24VIN	2	/SI01	/SI02	/SI03	/SI04	/SI05	/SI06	/SI11	/SI12	//SI13	/SI14	/SI15	/SI16	SG	SG	34
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	THB
信号	BATA-	ALMA+	ALMA-	AKMB+	ALMB-	/S01+	/S01-	/S02+	/S02-	/S03+	/S03-	/S04+	/S04-	/S05+	/S05-	THA	
MOR	35	36															
信号	BATB+	BATB-															

线束+端子台ZIA26

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
端子台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
信号	+24VIN	2	/SI01	/SI02	/SI03	/SI04	/SI05	/SI06	/SI11	/SI12	/SI13	/SI14	/SI15	/SI16	SG	SG	BATA+
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
端子台	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
信号	BATA-	ALMA+	ALMA-	AKMB+	ALMB-	/S01+	/S01-	/S02+	/S02-	/S03+	/S03-	/S04+	/S04-	/S05+	/S05-	THA	THB
MOR	35	36	SHELL														
端子台	35	36	SHELL														
信号	BATB+	BATB-															