

标准型 · 无定位孔/带定位孔 ▶ 普通级

T 形导向轴支座




代码	类型			材质		表面处理	附件
				国标	相当		
GCJ01	无定位孔	选择型	H	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GCJ02				0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个紧定螺钉(不锈钢)
GCJ06				LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	1个紧定螺钉
GCJ08				45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GCJ11	标准型	指定型	H	0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个紧定螺钉(不锈钢)
GCJ12				LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	1个紧定螺钉
GCJ16				45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GCJ18				0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个紧定螺钉(不锈钢)
GCJ21	带定位孔	选择型	H	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GCJ22				0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个紧定螺钉(不锈钢)
GCJ26				0Cr18Ni9	SUS304	—	1个紧定螺钉(不锈钢)




- ① 由于产品批次不同，发贷镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

无定位孔
 GCJ01/02/06/08
 GCJ11/12/16/18

带定位孔
 GCJ21/22/26



定位孔Q-H/深度h



视角标准：第一视角

① GCJ21/22/26由于尺寸原因，部分型号定位孔会出现攻穿情况。

型号			H							L	H ₁	T	S	W	M	L ₁	d	Q	h	
代码	D _{H7}		选择型				指定型 最小单位0.1													
无定位孔 GCJ01 GCJ02 GCJ06 GCJ08 GCJ11 GCJ12 GCJ16 GCJ18	3	+0.010 0	10 15 20 25				10.0~20.0			26	H+5		8	3.8	9.8	M3	18	3.5	—	—
	4	+0.012 0					H+6													
	5		10 15 20 25 30				H+7													
	6		(10) 15 20 25 30 40				H+8													
	8	+0.015 0	(10) 15 20 25 30 40				10.0~40.0			42	H+9		10	5.8	17.8	M4	30	4.5	4	5
	10					H+10														
	12	(10) 15 20 25 30 40 50				H+11														
	13					H+12														
15	+0.018 0	15 20 25 30 40 50				15.0~40.0			54	H+15			29.8		42					
16																				
带定位孔 GCJ21 GCJ22 GCJ26	18		(15) 20 25 30 40 50 60				25.0~60.0			67	H+18		16	7.8	34.8		50	6.6		
	20		(15) 20 25 30 40 50 60				20.0~60.0				H+20									
	25		20 25 30 40 50 60 80				25.0~60.0				H+23									
	30	+0.021 0								85	H+25		20	9.8	44.8	M6	65	9	5	7
	35	(25) 30 40 50 60 80				30.0~60.0			H+30											
	40	+0.025 0	(25) 30 40 50 60 80				30.0~80.0				H+38									
50			(30) 40 50 60 80				40.0~80.0			125	H+38			14.8	74.8	100	14			

① 带()H尺寸不适用带定位孔型。

选择型

代码	DH7	H
GCJ01	3	10 15 20
GCJ02	4	10 15 20

GCJ01—D4—H15

指定型

代码	DH7	指定型 最小单位0.1
GCJ11	3	10.0~20.0
GCJ12	4	10.0~20.0

GCJ12—D3—H12



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

5



Example 使用示例

组装图



分解图

