代码	类型		适用电机品牌
ZIA46	编码器线	增量型	台达B3系列专用
ZIA47		绝对值型	

外形图A

外形图C

外形图B

外形图D



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 电缆类型	长度 (m)	马达功率	外形图	适用马达	适用放大器	驱动器	电机端	线材规格 固定型	线材规格 运动型
增量型 ZIA46	F 固定型 (黑色)	3 5 10	01(100~750W)	A	ECM-B3L-C□0401□□□ ECM-B3M-C□0602□□□ ECM-B3M-C□0604□□□ ECM-B3M-C□0804□□□ ECM-B3M-C□0807□□□	ASD-B3	1394-6P	1-172161-1	24AWG (0.2mm²)×2/3/4P	24AWG (0.2mm²)×2/3/4P
	M 运动型 (橙色)		02(1000~3000W)	B	ECM-B3M-C□1310□□□ ECM-B3M-C□1315□□□ ECM-B3M-C□1320□□□ ECM-B3M-C□1820□□□ ECM-B3M-C□1830□□□			DDK-10P		
绝对值型 ZIA47	F 固定型 (黑色)	3 5 10	01(100~750W)	C	ECM-B3L-C□0401□□□ ECM-B3M-C□0602□□□ ECM-B3M-C□0604□□□ ECM-B3M-C□0804□□□ ECM-B3M-C□0807□□□	ASD-B3		1-172161-1	24AWG (0.2mm²)×3/4/5P	24AWG (0.2mm²)×3/4/5P
	M 运动型 (橙色)		02(1000~3000W)	D	ECM-B3M-C□1310□□□ ECM-B3M-C□1315□□□ ECM-B3M-C□1320□□□ ECM-B3M-C□1820□□□ ECM-B3M-C□1830□□□			DDK-10P	24AWG (0.2mm²)×2P	24AWG (0.2mm²)×2P

请按图示订货

型号 代码	型号 电缆类型	长度(m)	马达功率
ZIA46	F M	3 5 10	01 02

ZIA46 — F — 5 — 01