



离子产品说明书

ZHJ95

ZHJ95 人体静电消除球



重 量	约 8.5kg
高 度	1020mm
工作温度	0℃-50℃
工作湿度	<80%
材 质	不锈钢
人体静电电压	≤20KV
静电释放时间	≤100mS
最大释放电流	≤0.1mA

四、测试结果*****

测试条件			
湿度：≤80%		人体静电电压：18KV	环境温度：22℃
五指释放时间	+0.091S	残余电压	-10V
五指释放时间	-0.090S	残余电压	-10V
手掌释放时间	+0.084S	残余电压	-9V
手掌释放时间	-0.082S	残余电压	-9V

五、售后服务*****

- (1) ZHJ95 人体静电消除球出厂前经过严密的测试检验、老化处理，性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- (2) 怡合达对用户作如下承诺：从购买之日起一年内，本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况：设备被改动、错误使用、安装或输入电压不正确等疏忽、意外所造成的损坏，自行拆装或已经其他服务部门维修。
- (3) 除了在此规定的部件修理或更换外，怡合达不承担任何义务和产品用户的相关责任。

一、产品概述*****

ZHJ95 人体静电消除球是怡合达公司研制生产的人体静电释放的装置。

ZHJ95 人体静电消除球是一种适用于易燃、易爆和防静电场所的人体静电释放产品，研发本产品的主要目的是：在易燃、易爆危险区域和防静电场所，使用本产品将人体本身所积累的静电电荷安全的泻放掉，避免因人体静电而引发的火灾爆炸事故、人体电击及减少电子元件的静电损害现象的发生。

ZHJ95 人体静电消除球广泛应用于电子、化工、冶金、军工、电脑机房等行业。

二、产品特点*****

- * 体积小，安装简单。
- * 无需电源，操作简便。
- * 释放静电迅速，安全无感觉。

三、技术参数*****

球 径	Φ120mm
-----	--------